



第3角法 尺度 1:2

030729

備考及び訂正

用途						110W型 1灯用	
製図	設計	照査	承認	年月日			
株式会社トライエンジニアリング							

名称	インバータ
図番	KE9711F

定 格 表

KE9711F (100~254V 110W 1灯用インバータ安定器)

項 目	定 格	条 件
入力電圧	AC100V~254V	50Hz/60Hz
入力電流	0.9~0.35A	
入力電力	80W ±10%	入力電圧 200V時 FLR-110H・EX/100 1本
管電流	0.5A ±10%	
管電圧	160V ±10%	
無負荷電力	10W以下	入力電圧 200V時
無負荷二次電圧	220V	
力 率	98%以上	入力電圧 200V時
短絡二次電流	0.55A ±10%	
発振周波数	70KHz~72KHz	点灯時
周囲温度	0~70℃	インバータ本体
絶縁抵抗	100MΩ以上	DC500V
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	

株式会社トライエンジニアリング